



## ► GFE-MCPC-220V

### Yangın İhbar Butonu

Resetlenebilir / 220V

**GFE-MCPC-220V, manuel olarak güvenlik uyarısı vermek üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.**

Dahili ortamda kullanılan en önemli cihazlardan birisidir. 220V besleme ile çalışan sirenler ile birlikte kullanılmaktadır.

Butonu oluşturan parçalar: yüzey montaj kutusu, taşıyıcı parçası ve esnek cam parçası.

| TEKNİK ÖZELLİKLER                      | GFE-MCPC-220V  |
|--|--|
| VOLTAJ                                 | 220V / 50 Hz   |
| AKIM - SÜKUNET                         | 0  |
| KONTAKT AKIM KAPASİTESİ                | Bağlı olan cihaza göre değişmektedir.                  |
| ALARM GÖSTERGESİ                       | Yok  |
| RENK / GÖVDE MALZEMESİ / KORUMA SINIFI | Kırmızı / ABS ve Şeffaf / PC - Alev geciktirici / IP40 |
| ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIĞI               | -10°C ile 55°C arası                                   |
| MAX. NEM                               | % 93 + 3 Yoğuşmasız                                    |
| EBATLAR                                | 90 (G) x 90 (Y) x 44 mm                                |
| AĞIRLIK                                | 151 Gr   |
| SİPARİŞ KODU                           | TANIMLAMA  |
| GFE-MCPC-220V                          | Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu / 220V               |