



## ► GFE-MCPC

### Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu

Resetlenebilir

**GFE-MCPC, tüm konvansiyonel yangın alarm sistemlerinde çalışacak şekilde EN54-11 standardına göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Dahili ortamda kullanılan en önemli cihazlardan birisidir.**

Avrupa standardı olan EN54-11:2001/A1:2005'e göre onaylıdır.

Butonu oluşturan parçalar: yüzey montaj kutusu, taşıyıcı parçası ve esnek cam parçası.

Butona basıldığını belirten kırmızı LED, esnek cam parça arkasında bulunmaktadır.

Güç beslemesi 10 - 30 V DC aralığında olduğu için Yangın alarm sistemleri yanısıra Hırsız Alarm sistemlerinde de kullanılmaktadır.

| TEKNİK ÖZELLİKLER                      | GFE-MCPC   |
|--|--|
| VOLTAJ                                 | 10-30 V DC   |
| AKIM - SÜKUNET                         | 200 uA   |
| AKIM - CİHAZ ALARMDA İKEN              | 50 mA @ 24 V DC  |
| ALARM GÖSTERGESİ                       | Kırmızı LED  |
| RENK / GÖVDE MALZEMESİ / KORUMA SINIFI | Kırmızı / ABS ve Şeffaf / PC - Alev geciktirici / IP40 |
| ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIĞI               | -10°C ile 55°C arası                                   |
| MAX. NEM                               | % 93 + 3 Yoğuşmasız                                    |
| EBATLAR                                | 90 (G) x 90 (Y) x 44 mm                                |
| AĞIRLIK                                | 151 Gr   |
| SİPARİŞ KODU                           | TANIMLAMA  |
| GFE-MCPC                               | Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu                      |