



GFE-MCPE-C/ Y

**SÖNDÜRMEYİ BAŞLATMA BUTONU**

Söndürmeyi başlatma butonu ORION EX Otomatik Söndürme Paneli ile uyumlu çalışmaktadır.

GFE-MCPE-C/Y butonu etkinleştirilince ORION EX panelinde manuel bir tetikleme sinyali alınmış olur ve söndürme gazın boşaltılması için programlanmış olan geri sayım zamanlayıcı prosedürü başlatılacaktır.



GFE-MCPE-C/ B

**SÖNDÜRMEYİ DURDURMA BUTONU**

Söndürmeyi durdurma butonu ORION EX Otomatik Söndürme Kontrol Paneli ile uyumlu çalışmaktadır. GFE-MCPE-C/ B butonu ile geri sayım zamanlayıcının çalışması iptal (durdurma işlemi) edilmektedir.



GFE-MCPE-C/ G

**ACIL ÇIKIŞ BUTONU**

Acil çıkış butonları, güvenlik amaçlı manyetik kilit kullanılarak kapalı tutulan kapıların açılması için kullanılmaktadır. GFE-MCPE-C /G butonu basıldıktan sonra resetleme anahtarı ile normal pozisyona getirilmektedir.

Butonlar, tetikleyici elemanı kaza eseri etkin olmaktan **menteşeli şeffaf bir kapak** ile korumaktadır ve cihazın aktif olması için **iki işlemin** gerekli olduğu şekilde hatalı kullanımları azaltmaktadır. Butonlar sıva üstü veya gömme montaj şeklinde olabilmekte ve aktif olduktan sonra mevcut anahtarı ile kolaylıkla normal konumuna getirilebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
GÜÇ VOLTAJI	20 - 30 V DC
AKIM - SÜKUNET	200 uA
AKIM – CİHAZ ALARMDA	50 mA @ 24V DC Alarm Direnci 470 ohm max.
KABLO ÖLÇÜSÜ	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
RENK / GÖVDE MALZEMESİ / IP SINIFI	Kırmızı / ABS ve Parlak / PC – Alev dayanıklı 94 VO / IP24
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C -- +55°C
MAX. NEM	%95 RH Yoğuşmasız
ÖLÇÜLER	92,6 (G) x 92,6 (Y) x 60,1 mm
AĞIRLIK	152 gr
CİHAZ KODU	AÇIKLAMA
GFE-MCPE-C /Y	Söndürmeyi Başlatma Butonu
GFE-MCPE-C /B	Söndürmeyi Durdurma Butonu
GFE-MCPE-C /G	Acil Çıkış Butonu