



## ► GFE-MCPE-C

### Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu

GFE-MCPE-C, tüm **GFE Konvansiyonel Yangın Kontrol Panelleri** ile uyumludur ve **EN54-11** ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş bir Konvansiyonel Yangın İhbar Butonudur. Ünite bir kontrol panele bağlandığında iki-renkli LED yeşil yanıp söner, Alarm durumunda ise Kırmızı yanar.

Ünite, tetikleyici elemanı kaza eseri etkin olmaktan **menteşeli şeffaf bir kapak** ile korumaktadır ve cihazın aktif olması için **iki işlemin** gerekli olduğu şekilde hatalı aktiflenmeleri azaltmaktadır. Bu ünite sıva üstü veya gömme montaj şeklinde olabilmekte ve aktif olduktan sonra mevcut anahtar ile kolaylıkla resetlenebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	GFE-MCPE-C
GÜÇ VOLTAJİ	20 - 30 V DC
AKIM - SÜKUNET	200 uA
AKIM – ALARMDA	50 mA @ 24V DC Alarm Direnci 470 ohm max.
KABLO ÖLÇÜSÜ	0.5-2.5 mm <sup>2</sup>
RENK / GÖVDE MALZEMESİ / IP SINIFI	Kırmızı / ABS ve Parlak / PC – Aleve dayanıklı 94 VO / IP24
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C -- +55°C
MAX. NEM	%95 RH Yoğuşmasız
ÖLÇÜLER	92.6 (G) x 92.6 (Y) x 60.1 mm
AĞIRLIK	152 g
SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
GFE-MCPE-C	Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu