



► VALKYRIE CS/CSB

Konvansiyonel Siren / Flaşör Cihazı

VALKYRIE CS/CSB, düşük güç tüketimi olan Konvansiyonel Siren/Flaşör cihazıdır. Dört farklı tona sahiptir, DIP Switch'deki 1 ve 2 anahtarı ile seçilir.

Dört sürekli ve kesikli çıkış, farklı tahliye ve alarm seslerine imkan veren ayrı negatif besleme bağlantısı ile sağlanmaktadır.

VALKYRIE CSB, Flaşörlü Siren sadece sesli ikazların kullanılmasının yeterli olmadığı alanlar için geliştirilmiştir.

Örneğin, endüstriyel üretimin yapıldığı yüksek seviyeli ses ve gürültünün olduğu ortamlarda işitmenin zor olduğu veya kişilerin kulaklık ile çalışmak zorunda olduğu ortamlarda ve bunun haricinde duyma azlığı olan şahısları da dikkate alarak VALKYRIE CSB Flaşörlü Sirenler işitsel ikazın yanı sıra görsel ikaz olarak ta işlev görür.

TEKNİK ÖZELLİKLER	VALKYRIE CS /CSB
GÜÇ VOLTAJI	20-30 V DC
AKIM - SİREN / FLAŞÖR AKTİF	10 mA – 280 mA , 30V DC'de
AKIM – FLAŞÖR AKTİF	1,4 Ma
SİREN ÇIKIŞI – SÜREKLİ	102 dB / 1 mt (max) – 97 db / 1 mt (Min)
SİREN ÇIKIŞI – DÜŞÜK FREKANS	103 dB / 1 mt (max) – 98 db / 1 mt (Min)
SİREN ÇIKIŞI – YÜKSEK FREKANS	110 dB / 1 mt (max) – 100 db / 1 mt (Min)
MAX. KABLO ÖLÇÜSÜ	2,5 mm ²
MAX. NEM	%95 RH Yoğuşmasız
ÇALIŞMA SICAKLIĞI /	-20°C -- +70°C
RENK / GÖVDE MALZEMESİ	Beyaz veya Kırmızı / ABS
KORUMA SINIFI	IP21 Tip A – İç mekan kullanımı için
ÖLÇÜLER	110 (Ç) x 85 (Y) mm, tabanlık dahil
AĞIRLIK	254 gr tabanlık dahil
CİHAZ KODU	AÇIKLAMA
VALKYRIE CS	Konvansiyonel Siren
VALKYRIE CSB	Konvansiyonel Flaşörlü Siren